Dodolock

ANLEITUNG

Smartes Vorhängeschloss Outdoor

Für Gartenhäuser, Tore, Fahrradkeller und Lagerräume



Anleitung zur TTLock-App: **dodolock.ch/anleitung** | Garantie und Reparatur: **dodolock.ch/rma**

1 Lieferumfang

- Dodolock Vorhängeschloss Outdoor
- 2 Notschlüssel
- 2 Batterien CR2032
- 1 Kreuzschraubendreher für das Batteriefach

2 Bedienelemente



- **LED-Anzeige** oben auf der Front
- **Zifferntastatur** mit den Tasten 1 bis 9 für die Codeeingabe
- **Batteriefach** an der Unterseite, mit einer Kreuzschlitzschraube verschlossen
- **Schloss für den Notschlüssel** an der Unterseite

3 Technische Daten

Öffnungsarten	Zahlencode, TTLock-App (Bluetooth)
Fernzugriff	mit Dodolock Gateway
Bluetooth	4.0
Codes	bis zu 250
Schutzklasse	IP67
Stromversorgung	2x CR2032 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 3'000 Öffnungen, bis ca. 9 Monate
Notstrom	kein USB-Notstrom, Notöffnung mit dem mechanischen Notschlüssel
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Material	Gehäuse Zinklegierung, Bügel Stahl
Gehäuse	55.1 × 57.6 × 26.5 mm (B × H × T)
Bügel	Ø 8 mm, Höhe 37 mm, lichte Weite 30 mm
Farbe	Schwarz

4 Abmessungen



Masse in mm. Die Masse können je nach Produktionsserie leicht abweichen.

5 Inbetriebnahme mit der TTLock-App

1. Testen Sie nach Erhalt die Grundfunktionen: Der Bügel fährt sauber ein und aus, Codes lassen sich hinzufügen und die Bluetooth-Verbindung funktioniert.
2. Installieren Sie die kostenlose App **TTLock** und erstellen Sie ein Konto.
3. Schalten Sie Bluetooth ein und halten Sie das Smartphone nahe ans Schloss. Das Hinzufügen muss direkt beim Schloss erfolgen.
4. Tippen Sie in der App auf **+**, wählen Sie den Schlosstyp und dann das Schloss aus der Liste. Hinzufügen lässt es sich nur, wenn hinter dem Namen ein **+** steht.
5. Nach erfolgreichem Hinzufügen erscheint das Schloss in Ihrer Schlüsselliste. Klappt es nicht, wiederholen Sie die Schritte und prüfen Sie Bluetooth und Batterien.

> Der erste Account, der das Schloss in der App hinzufügt, wird Administrator. Solange das Schloss mit diesem Account verbunden ist, kann es kein anderes Smartphone hinzufügen.

6 Codes und eKeys

- **PinCode:** dauerhaft, befristet, wiederkehrend oder einmalig. Den Code teilen Sie per Mail, WhatsApp oder SMS. Dauerhafte Codes laufen nicht ab, der Administrator kann sie jederzeit löschen.
- Codes löschen müssen Sie direkt beim Schloss (Bluetooth).
- **eKey:** dauerhaft oder befristet. Der Empfänger braucht die TTLock-App und ein eigenes Konto. Innerhalb der Gültigkeit öffnet er beliebig oft, danach verfällt der eKey automatisch.
- **Aufzeichnungen:** Jede Öffnung wird protokolliert und in der App des Administrators angezeigt.

7 Batterien und Notöffnung

- Das Schloss braucht 2 Batterien CR2032. Das Batteriefach an der Unterseite öffnen Sie mit dem mitgelieferten Kreuzschraubendreher.
- Eine Batterieladung reicht für ca. 3'000 Öffnungen bzw. bis ca. 9 Monate. Den Batteriestand sehen Sie in der TTLock-App.
- Es gibt keinen USB-Notstrom. Sind die Batterien leer, öffnen Sie das Schloss mit dem mechanischen Notschlüssel an der Unterseite. Bewahren Sie die Notschlüssel getrennt vom Schloss auf.

8 Gateway (optional)

- Mit einem Dodolock Gateway (LAN, WLAN, LTE oder Matter) verwalten Sie das Schloss aus der Ferne. Das Gateway muss sich in Bluetooth-Reichweite des Schlosses befinden.
- Einrichtung: siehe Anleitung Gateways auf dodolock.ch/anleitung.

9 Zurücksetzen

- Löschen Sie das Schloss in der TTLock-App direkt beim Schloss (Einstellungen › Löschen). Damit ist es auf den Werkszustand zurückgesetzt und kann neu hinzugefügt werden.

> Für Retouren und Garantiefälle muss das Schloss auf den Werkszustand zurückgesetzt oder an info@dodolock.ch übertragen sein. Infos: dodolock.ch/rma